



DESCRIPCIÓN



Las expendedoras EXPEND, son para la venta de tarjetas chip personalizadas y auriculares, están diseñadas para la distribución de tarjetas en el sistema de control de televisión y telefonía TLF2000.

La serie de expendedores de tarjetas EXPEND, está compuesta por tres modelos, con el fin de adaptarse a todos los posibles escenarios de explotación.

EXPEND – 1 es el modelo más completo, para tarjetas reciclables, permite la recarga de tarjetas, su devolución y expende auriculares. Tiene todo el soporte de monetica.

EXPEND – 2 es el modelo intermedio, para tarjetas desechables, pero con expendedor de auriculares y el soporte de monetica.

EXPEND – 4 es el modelo más sencillo, para tarjetas desechables. Sólo admite la venta de dos tipos de tarjetas precargadas.

Todas las máquinas permiten la conexión en red, también de forma autónoma se pueden configurar y llevar la contabilidad de los productos vendidos y del dinero recaudado. Tienen un reloj – calendario con soporte de alimentación por batería, para poder desconectar la máquina en horarios nocturnos o festivos.



DIMENSIONES



EXPEND – 4

EXPEND – 1 / 2



DATOS TÉCNICOS

- Alimentación 230V CA y máximo 100W
- Lector-grabador de tarjetas síncronas ISO 7816 protegidas.
- Memoria de datos EEPROM no volátil.
- Reloj – Calendario con soporte de batería de litio.
- Visualizador de 2 x 20 caracteres de 5mm
- Lector de billetes JCM EBA-SD21 que acepta billetes de 5€ y 10€
- Selector de monedas electrónico AZKOYEN LV5
- Expende tarjetas personalizadas de importe de 5€ y 10€.
- Pueden trabajar con tarjetas reciclables o desechables.
- Puede devolver cuatro tipos de monedas distintos, tres de ellos autoalimentables.
- Puede conectarse en red RS485 o Ethernet para gestionar la contabilidad y la configuración.



Electrolumen®
 POLIGONO IND. MUGAZURI - B7 • 31600 BURLADA (Navarra - España)
 TELEFONO 948 13 22 32 • TELEFAX 948 13 25 35
 E-mail: electrolumen@electrolumen.es
 Internet: www.electrolumen.es